

XORO HTC 1946 (XOR400494)

18,5" LED Fernseher mit integriertem DVD Player und HD Triple Tuner (DVB-S2/T2/C), H.265/HEVC-Decoder, PVR Ready, Timeshift, HD Mediaplayer, CI+ Schacht



- 18,5" (47 cm) HD Fernseher mit 16:9 Seitenverhältnis (1366 x 768 Pixel)
- LED Hintergrundbeleuchtung für niedrigen Verbrauch und hervorragende Bildqualität
- HD Triple Tuner: Empfängt digitales Antennen-, Kabel- und Satellitenfernsehen
- DVB-S/S2: Betrieb an Unicable Empfangsanlagen möglich
- Unterstützt CI+ Module (z.B. das CI+ Modul für den Empfang von HD+)
- Integrierter DVD Player mit Slot-In Technologie
- USB PVR Ready (Aufnahme von DVB-Sendern & Timeshift)
- Leistungsfähiger USB HD Mediaplayer (unterstützt AVI, MKV, MPEG4 uvm.)
- HDMI, SCART, YPbPr und VGA Eingang (bspw. für Nutzung als PC Monitor)
- Analog- & Digitaler TV Tuner mit Videotext
- Installationsassistent, vorprogrammierte Senderliste für Deutschland (ASTRA 19.2°)
- Hotel-Modus (Lautstärke begrenzen, Funktionen sperren, Im-/Export von DVB-S Senderlisten usw.)
- Mit freenet TV CI+ Modul auch für die privaten HD DVB-T2 Sender geeignet

Allgemeine Daten

Marke:	XORO
Modellbezeichnung:	XORO HTC 1946
Energieeffizienzklasse:	A
Bildschirmgröße:	47 cm / 18,5"
Leistungsaufnahme (Betrieb):	18 Watt
Jährlicher Energieverbrauch (kWh):	26 kWh (Bei vier Stunden täglichen Betriebes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.)
Leistungsaufnahme (Standby):	< 0,5 Watt
Leistungsaufnahme (Ausgeschaltet):	0 Watt
Bildschirmauflösung:	1366 x 768 (16:9 Seitenverhältnis)
Panel-Typ:	LED
Spannungsversorgung:	12V/3A DC über mitgeliefertes Netzteil (AC 100 - 240 V, 50/60 Hz)
Abmessungen/Gewicht:	440x165x298mm (mit Tischfuß) 440x52x263mm (ohne Tischfuß) 2,6 kg (mit Fernbedienung)
Weiteres:	Der Fernseher ist für die Wandmontage mit VESA 100

Wandhaltern vorbereitet

Audio

Audio-Ausgabe: 2x3W (RMS)

Decoder

Video: MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL, H.264 (AVC), H.265 (HEVC)

Fernsehen (analog)

Empfang: 49-863MHz
Ton: BG, DK, I, L/L'
Farbsystem: PAL, SECAM

DVB-S2 Empfänger

Empfang: 950MHz – 2150MHz
Modulation: QPSK/8PSK
Antennenversorgung: 13/18V, max. 500mA
Suchmodus: TP-Scan, Netzwerk, Komplette Suche
Weiteres: Unterstützt Unicable Empfangsanlagen (Bandfrequenz editierbar), EPG, Untertitel, Videotext

DVB-T2/C Empfänger

Empfang: VHF (174-230MHz), UHF (474-862MHz)
Modulation DVB-T/T2: COFDM 2K/8K QPSK, 16QAM, 64QAM
Modulation DVB-C: 16-256QAM
Bandbreite: 7MHz/8MHz
Weiteres: EPG

Anschlüsse

Video: 1 x HDMI
1 x SCART (RGB)
1 x VGA
1 x Mini-AV (FBAS)
1 x Komponenten (YPbPr)
Audio: 1 x Stereo Eingang (AV)
1 x PC Audio Ein
1 x Kopfhörerausgang
1 x digitaler Ausgang (S/PDIF koaxial)*
Antenne: LNB-IN (DVB-S2, F-Buchse, 75Ohm)
ANT-IN (Analog/DVB-C/T2, IEC, 75Ohm)
Andere: USB 2.0
Common Interface (CI+)

Media Player

Speichermedien: USB Massenspeicher mit FAT32/NTFS
Container: AVI, MKV, TS, MPG, MP4, MOV
Video Codecs (1080p): MPEG1, MPEG2, MPEG4
Audio Codecs: MP3
Bilder: JPEG, BMP, PNG

USB Rekorder (DVB-T2/C/S2)

Aufnahmequellen: DVB-S2/DVB-C/DVB-T2
Speichermedien: USB Massenspeicher mit FAT32

Weitere Funktionen:

Timeshift, Timeraufnahme

DVD-Player

Disc-Durchmesser:	12cm
Formate:	DVD-Video, Audio-CD, DVD ROM, VCD, SVCD
Dateien (CD/DVD-ROM):	AVI, MPG, JPG, MP3
Codec (max. 720x576):	MPEG1, MPEG2, MPEG4

Betriebsbedingungen

Temperatur:	0°C – 40°C
Feuchtigkeit:	< 90% (nicht kondensierend)

Handelsdaten

Kartonabmessungen:	490x325x105mm
Gewicht:	3,2 kg
EAN:	4260001039492
Artikelnummer:	XOR400494
EAN (mit freenet TV CI+ Modul):	4260427611821
Artikelnummer (mit freenet TV CI+ Modul):	XOR400680

Lieferumfang

:	XORO HTC 1946
	Fernbedienung
	Batterien
	Bedienungsanleitung
	Netzteil
	Tischfuß